

Attenersi alla seguente procedura per installare l'etichettatrice LabelManager 450D e stampare la prima etichetta.

1. Disimballaggio dell'etichettatrice

i Non collegare l'etichettatrice al computer fino a quando il software non invita a farlo durante l'installazione.

- 1 Aprire la confezione dell'etichettatrice e conservare i materiali d'imballo.
- 2 Assicurarsi di aver ricevuto tutti gli articoli elencati nella Figura 1.



Figura 1

2. Collegamento dell'alimentazione


L'etichettatrice può funzionare a corrente alternata oppure alimentata a batteria.

Per collegare l'adattatore di alimentazione

- 1 Inserire l'adattatore nel connettore di alimentazione in alto a sinistra dell'etichettatrice.
- 2 Inserire l'altra estremità dell'adattatore in una presa di corrente.

Per inserire le pile

- 1 Aprire il coperchio del vano batterie. Vedere la Figura 2.
- 2 Inserire le batterie rispettando le polarità indicate sulle batterie stesse (+ e -).
- 3 Richiudere il coperchio del vano.



3. Inserimento della cartuccia

L'etichettatrice è fornita con una cartuccia di etichette. Le cartucce sono acquistabili presso qualsiasi rivenditore di forniture per ufficio.

Per inserire la cartuccia

- 1 Per aprire il comparto della cartuccia, premere sul coperchio e rilasciare. Vedere la Figura 3.
- 1 **i** *La prima volta che si utilizza l'etichettatrice, rimuovere l'insero di cartone protettivo dalla fessura di uscita delle etichette. Vedere la Figura 4.*
- 2 Verificare che il nastro sia ben teso lungo l'apertura della cartuccia e che passi tra le guide. Se necessario, ruotare la bobina in senso orario per tendere il nastro.
- 3 Inserire la cartuccia e premerla con decisione fino ad avvertire uno scatto che ne indica l'inserimento corretto. Vedere la Figura 5 e la Figura 6.
- 4 Richiudere il comparto della cartuccia, quindi premere **A** per avviare l'etichettatrice.

È ora possibile procedere alla stampa della prima etichetta. Per informazioni dettagliate sull'uso dell'etichettatrice, vedere la *Guida per l'utente LabelManager 450D*.

4. Installazione del software

i *Non collegare l'etichettatrice al computer fino a quando il software non invita a farlo durante l'installazione.*

Per installare il software su un sistema Windows

- 1 Inserire il CD DYMO Label v.8 nell'unità CD-ROM. Dopo qualche secondo si visualizza automaticamente la schermata di installazione.
- 2 Selezionare la lingua dell'installazione e attenersi alle istruzioni dello schermo.

Per installare il software su un sistema Mac OS

- 1 Inserire il CD DYMO Label v.8 nell'unità CD-ROM. Trascorsi alcuni secondi, si visualizza l'icona del programma di installazione DYMO Label.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di installazione e attenersi alle istruzioni sullo schermo. Vedere la Figura 7.

Se l'etichettatrice non compare nell'elenco delle stampanti al termine dell'installazione, consultare il file ReadMe per le istruzioni su come aggiungerla.




Figura 3



Figura 4




Figura 5




Figura 6



Figura 7

5. Collegamento dell'etichettatrice al computer

È possibile collegare l'etichettatrice al computer utilizzando la presa USB situata sulla sua parte superiore.

(i) Non collegare l'etichettatrice al computer fino a quando il software non invita a farlo durante l'installazione.

Per collegare l'etichettatrice al computer

- 1 Inserire il cavo USB nella porta USB posta nella parte superiore dell'etichettatrice. Vedere la Figura 8.
- 2 Inserire il cavo USB in una porta USB disponibile del computer quando appare un messaggio al riguardo sullo schermo.




Figura 8

6. Stampa di etichette con il software DYMO Label v.8

La figura che segue mostra alcune delle funzioni disponibili nel software DYMO Label v.8.

Consente di scegliere visivamente il tipo di etichetta e di applicarvi un layout.

Una scheda per l'inserimento di testo, indirizzi, immagini, forme, linee, codici a barre, date e contatori.

Memorizza gli indirizzi preferiti o altri dati nella Rubrica e li inserisce automaticamente sull'etichetta.

Applica un layout a un'etichetta.

Acquisisce un'area dello schermo e la inserisce nell'etichetta.

Selezionare un'etichettatrice con cui stampare le etichette.


Stampa un'etichetta.

Detailed description of the screenshot: The image shows the DYMO Label v.8 software interface. On the left, there is a sidebar with sections for 'Tipi di etichetta' (listing sizes like 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm), 'Rubrica' (address book), and 'Etichette salvate'. The main window displays a design area with a ruler and a preview of a label. A 'Stampa' button is visible in the bottom right corner. Annotations with arrows point to various features: 'Consente di scegliere visivamente il tipo di etichetta...' points to the label size selection; 'Una scheda per l'inserimento di testo...' points to the text input area; 'Memorizza gli indirizzi...' points to the address book; 'Applica un layout a un'etichetta.' points to the layout selection; 'Acquisisce un'area dello schermo...' points to the screen capture tool; 'Selezionare un'etichettatrice...' points to the printer selection dropdown; and 'Stampa un'etichetta.' points to the 'Stampa' button.

Per informazioni dettagliate sull'uso del software, vedere la Guida in linea oppure la *Guida per l'utente del software DYMO Label* nel menu ?.

Per stampare la prima etichetta

- 1 Avviare il software DYMO Label:
 - In Windows, selezionare **Start, Programmi>DYMO Label>DYMO Label**.
 - In Mac OS, fare doppio clic sull'icona DYMO Label nella cartella in cui si è installato il software.
- La prima volta che si avvia l'applicazione, apparirà un messaggio che invita a completare la registrazione. Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

- 2 Nella scheda **Etichette**, selezionare un'etichetta nastro.
Verificare che la larghezza dell'etichetta selezionata corrisponda alla larghezza della cartuccia caricata nell'etichettatrice.
- 3 Fare clic una volta sull'etichetta nell'area di modifica e digitare un testo.
- 4 Fare clic su  per stampare l'etichetta.
- 5 Utilizzare la levetta della taglierina per tagliare l'etichetta.


Stampa di varie etichette da altre applicazioni

Il software DYMO Label mette a disposizione la funzionalità Smart Paste per stampare rapidamente varie etichette da un testo creato in Microsoft® Word o Excel. È possibile utilizzare Smart Paste per stampare un testo contenuto negli Appunti o in un file.

Per stampare varie etichette da Microsoft Excel

- 1 In Excel, copiare le celle desiderate negli Appunti.
- 2 Nel software DYMO Label, fare clic su **Modifica** > **Smart Paste Dagli Appunti**.

Ogni cella viene stampata automaticamente con i crocini di divisione tra le etichette.



Penne	Matite	Gomme	Carta	Inchiostro
-------	--------	-------	-------	------------

- 3 Utilizzare la levetta della taglierina per tagliare l'etichetta e un paio di forbici per tagliare le etichette in corrispondenza dei crocini.

Ottimo lavoro: è ora possibile procedere a disegnare e stampare le etichette.

Ordinazione delle etichette

Le cartucce di etichette sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e stili. Le cartucce sono acquistabili presso qualsiasi rivenditore di forniture per ufficio o direttamente da DYMO. Visitare **www.dymo.com**.

DYMO

A **NewellRubbermaid** Brand

Distributed by:
DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com
©2011 Sanford, L.P.